

Käyttöohje Z3N R11

Kiitos, että ostit Z3N R11 Retro-herätyskello Bluetooth-kaiuttimen.

Ennen kuin aloitat laitteen käytön, lue tämä käyttöohje ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Pakkauksen sisältö

- R11 -kaiutin ×1
- Type-C-latauskaapeli ×1
- AUX-kaapeli ×1
- Käyttöohje ×1

Toimintojen kuvaus

Kuvake	Lyhyt painallus	Tuplapainallus	Pitkä painallus
	Valmiustila		Virran kytkeä/katkaisu
	Tilojen vaihtaminen	Ajan asetus	Uniajastin 30/60/90 min
	Herätyskellon asetus		Herätyskellon kytkeä/katkaisu
	Edellinen kappale		Automaattinen FM-haku
	Seuraava kappale		Automaattinen FM-haku
	Toisto/Tauko		Pakotettu Bluetooth-yhteyden katkaisu
	Äänenvoimakkuuden vähennys		Näytön kirkkauden vähennys
	Äänenvoimakkuuden lisäys		Näytön kirkkauden lisäys

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Paina pitkään 'Power'-painiketta kytkeäksesi tai katkaistaksesi virran.
2. Paina lyhyesti 'Power'-painiketta siirtyäksesi valmiustilaan.

Ajan asetus

1. Paina pitkään 'M'-painiketta päästäksesi kellon asetuksiin. Valitse ensin 24H- tai 12H-muoto '+' ja '-' -painikkeilla.
2. Paina lyhyesti 'M'-painiketta asettaaksesi tunnit ja säädä niitä '+' ja '-' -painikkeilla.
3. Paina lyhyesti 'M'-painiketta asettaaksesi minuutit ja säädä niitä '+' ja '-' -painikkeilla.
4. Paina lyhyesti 'M'-painiketta vahvistaaksesi asetukset.

Herätyskellon asetus

1. Paina lyhyesti 'Herätys'-painiketta päästäksesi herätyskellon asetuksiin. Aseta ensin tunnit '+' ja '-' -painikkeilla.
2. Paina lyhyesti 'Herätys'-painiketta asettaaksesi minuutit '+' ja '-' -painikkeilla.
3. Paina lyhyesti 'Herätys'-painiketta vahvistaaksesi asetukset.

FM-radio

1. Paina lyhyesti 'M'-painiketta vaihtaaksesi FM-radiotilaan. Näytössä näkyy FM-kuvake ja kuunneltavan aseman taajuus.
2. Paina pitkään 'Edellinen' tai 'Seuraava' -painiketta, niin kaiutin hakee ja tallentaa automaattisesti radiokanavat.

Bluetooth-yhteys

1. Paina lyhyesti 'M'-painiketta vaihtaaksesi Bluetooth-tilaan. Näytössä näkyy Bluetooth-kuvake.
2. Avaa laitteen Bluetooth-asetukset ja valitse 'Z3N' yhdistääksesi kaiuttimeen.
3. Paina pitkään 'Toisto/Tauko'-painiketta katkaistaksesi Bluetooth-yhteyden pakotetusti.
4. Kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos Bluetooth-yhteyttä ei muodosteta 10 minuutin sisällä.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Retro FM-radio Bluetooth-kaiutin
Mallinumero	Z3N R11
Bluetooth-versio	5.1
Bluetooth-protokollat	A2DP, AVRCP
Teho	10W
Vääristymä	<1%
Taajuusvaste	40Hz-20KHz
FM-taajuusalue	87,5-108MHz
Koko	168 × 90 × 90 mm (L × K × S)
Akku	2600mAh litium-polymeeriakku
Toisto aika	10 h

Maahantuoja:

Kaukomarkkinat OÜ

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net